

Dispositivo de aumento del margen dinámico para antenas del tipo DAT 45 y DAT 75.

Elimina el ruido impulsivo en la señal de televisión digital.

Sin alimentación, permite el paso de señal.

Multivoltage de alimentación (de 12 a 24V).

Dispositivo de aumento do margem dinâmico para antenas do tipo DAT 45 e DAT 75.

Elimina o ruído impulsivo do sinal da televisão digital.

Sem fonte de alimentação, permite a passagem do sinal.

Multivoltage de alimentação (de 12 a 24V).

Dispositif d'augmentation du marge dynamique pour antennes du type DAT 45 et DAT 75.

Il élimine le bruit impulsif du signal de télévision numérique.

Sans alimentation, permet le pas de signal.

Multivoltage d'alimentation (de 12 à 24V).

Dynamic margin rising device for DAT 45 and DAT 75 type antennas.

It eliminates the impulsive noise of the digital television signal.

Without power supply, allows signal pass.

Power Supply multivoltage (12 to 24V).

Características	Características	Caracteristiques	Specifications		
Margen freq.	Margem freq.	Marge fréq.	Freq. range	(MHz)	470 - 862
Ganancia	Ganho	Gain	Gain	(dB)	13 ± 1
Tensión salida	Tensão saída	Niveau sortie	Output level	(dBµV)	102 ⁽¹⁾
Figura ruido	Figura ruído	Facteur de bruit	Noise figure	(dB)	2 typ.
Margen aliment.	Alimentação	Alimentation	Power supply	(V=)	12 ... 24
Consumo	Consumo	Consommation	Consumption	(mA)	42 max.

(1) DIN 45004B

