

Ref. 7347:

Parábolos offset. Polarización lineal.
Parábolos offset. Polarização linear.
Paraboles offset. Polarisation linéal.
OFF SET dishes. Linear polarization.

Ref. 9344:

Parábolos centradas. Polarización lineal.
Parábolos centradas. Polarização linear.
Paraboles centrées. Polarisation linéal.
Prime focus dishes. Linear polarization.

Solicite la bocina especificando su referencia

Solicite o alimentador, especificando a sua ref.

Sollicitez la source en spécifiant sa référence

Order feedhorn separately specifying its ref.

NOTA: Este tipo de conversor no permite el ajuste fino de discriminación de polaridad en sistemas móviles.

NOTA: Este tipo de conversor não permite o ajuste fino de discriminação de polaridade em sistemas móveis.

NOTE: Ce type de convertisseur ne permet pas l'ajustage parfait de discrimination de polarité en systèmes mobiles.

NOTE: For mobile systems, this converter does not allow fine adjustment of polarity discrimination

Características técnicas / <i>Características técnicas</i> / Specifications techniques / <i>Technical specifications</i>			
Conector salida / <i>Conector saída</i> / Connect. sortie / <i>Output connector</i>	"F" hembra/fêmea/femelle/female		
Imped. salida / <i>Imped. saída</i> / Impéd. sortie / <i>Output imped.</i>	(Ω)	75	
Control polar. / <i>Control polar.</i> / Contrôle polar./ <i>Control signals</i>	(Volts)	12 - 14 x Vert.	16 - 20 x Hor.
Alimentación / <i>Alimentação</i> / Alimentation / <i>Alimentation</i>	(DC)	+12 ... + 20V	160 mA max.
Frec. salida / <i>Freq. saída</i> / Fréq. sortie / <i>Output freq.</i>	(MHz)	B-I - 950 .. 1950	B-II - 1100 .. 2150
Frec. entrada / <i>Freq. entrada</i> / Fréq. entrée / <i>Input freq.</i>	(MHz)	10700 ... 12750	
Figura ruido / <i>Figura ruído</i> / Facteur de bruit / <i>N. F.</i>	(dB)	0,7	
Frecuencia oscilador local / <i>Frequência oscilador local</i>	(GHz)	O.L.1 (0 KHz) = 9,75	
Frecuencia O.L. / <i>L.O. frequency</i>		O.L.2 (22 KHz) = 10,6	
Estabilidad O.L. / <i>Estabilid. O.L.</i> / Estabilité O.L. / <i>L.O. stability</i>	(MHz)	± 2	
Ruido de fase / <i>Ruído de fase</i> / Bruit de phase / <i>Phase noise</i>	(%)	-75 dBc/Hz max (@10 KHz)	
Ganancia / <i>Ganho</i> / Gain / <i>Gain</i>	(dB)	57 tip.	
Discriminación polaridad / <i>Discriminação polaridade</i>	(dB)	>18	
Rejection entre polarités / <i>Polarities discrimination</i>			
Temp. funcion. / <i>Temp. funcion.</i> / Temp. fonction. / <i>Working temp.</i>	(°C)	-30 ... 60	